



Videocitofono per VILLA TCP/IP

Risoluzione 2MP



APP Tuya Smart/Smart Life



A causa dei costanti miglioramenti dei prodotti non è possibile garantire l'esatta corrispondenza con le informazioni scritte nel presente manuale.

www.elettro.info 27/11/2024

PANORAMICA DEL PRODOTTO




DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI


①	Microfono
②	Altoparlante
③	Schermo di visualizzazione
④	Slot per memoria Micro-SD
⑤	Alimentazione 100...230Vac - Opzionale
⑥	Alimentazione 24Vcc
⑦	Porta di rete RJ45
⑧	LED indicatore alimentazione

SCHEMA ELETTRICO

Schema con alimentazione tramite alimentatori a 230Vac



Schema con alimentazione tramite SWITCH POE




* Attenzione: NON utilizzare switch POE non standard

SPECIFICHE DEL COLLEGAMENTO DEL CAVO ETHERNET

Si prega di utilizzare un cavo Cat.5e o Cat.6 per il cablaggio.

La distanza massima tra dispositivi non può essere superiore a 200 metri.
Per alte distanze, utilizzare cavo Cat.6





Connettore RJ45

SPECIFICHE TECNICHE

Schermo di visualizzazione	LCD 7" o 10"
Risoluzione	1024 x 600px
Modalità di comunicazione	Full Duplex
Tempo di conversazione	120 sec.
Consumo in Standby	<= 150mA
Consumo in funzione	<= 250mA
Alimentazione	Alimentatore switching esterno 24cc
	Tramite switch POE standard
Temperatura di lavoro	-10°C ... 50°C
Installazione	Montaggio a parete
Memoria Micro SD	<= 1TB

INSTALLAZIONE



Note:

- Installare lontano da dispositivi che emettono radiazioni intense: TV, DVR, Ponti ripetitori, ecc.
- Non smontare / disassemblare per evitare scosse elettriche
- Non far cadere o urtare il dispositivo, altrimenti i suoi elementi potrebbero danneggiarsi.
- Installazione il monitor a circa 150 cm da terra
- Togliere l'alimentazione prima dell'installazione
- Mantenere una distanza superiore a 30 cm dall'alimentazione CA per evitare interferenze
- Mantenere lontano dall'acqua, dai campi magnetici e dalle sostanze chimiche

FUNZIONAMENTO E IMPOSTAZIONE



	<ul style="list-style-type: none"> Icona rossa: il rilevamento del movimento è ATTIVO Icona grigia: il rilevamento del movimento è DISATTIVATO
	<ul style="list-style-type: none"> Modalità Home: Modalità normale Modalità assente: al visitatore verrà ricordato di lasciare un messaggio in fase di chiamata (è richiesta una scheda SD) Modalità DND: Non disturbare, il monitor è muto in questa modalità
	Stato della connessione dell' APP
	Stato della connessione della rete
	Stato della scheda di memoria
	Registro delle chiamate
	Messaggi dei visitatori
	Registro dei movimenti rilevati

TEMI SELEZIONABILI

Per selezionare uno dei tre temi disponibili:
 Seleziona Impostazioni -> Sistema -> Tema
 e seleziona quello preferito

• Stile Windows10



• Stile Android



• Stile standard



IMPOSTAZIONI

Impostazioni generali



- L'ID del monitor principale deve essere impostato a 1 – Gli altri a 2 / 3 / 4 / 5 / 6
- Si prega di preparare una scheda SD senza dati salvati al suo interno. Il sistema supporta schede SD fino a 1 TB (non incluse). Quando si utilizza una scheda TF da 16 / 32 GB, formattarla con FAT32 sul computer prima dell'uso. Quando si utilizza una scheda TF da 64 / 128 / 256 / 512 GB / 1 TB, formattarla con EXFAT sul computer prima dell'uso.
- Inserire la scheda SD nello slot per schede SD del monitor interno. Notare che se non è presente una scheda SD, la funzione MITION sarà DISATTIVATA e nessuna registrazione sarà salvata. La funzione salvaschermo. Anche la funzione Digital Frame non sarà attiva.
- Formattare nuovamente la scheda SD con il dispositivo. Salvare le immagini o le suonerie nella cartella corrispondente della scheda SD. Ad esempio, mettere le immagini nella cartella "Digital Frame" e mettere la musica della suoneria nella cartella "Ring".
- Impostazioni di fabbrica: tutti i parametri verranno ripristinati alla modalità di fabbrica. I dispositivi devono essere eliminati dall'APP Tuya smart o Smart life dopo il ripristino delle impostazioni di fabbrica. E si prega di riconnettersi con Tuya smart o Smart life altrimenti non potranno essere aggiunti e utilizzati da altri account.

Cornice digitale



Nota:

- Le immagini devono essere prima salvate nella cartella Digital Frame della scheda SD.
- Il formato delle immagini deve essere JPEG con una risoluzione non superiore a 2526 x 1576 px

Data e ora del sistema



Orologio Analogico: Visualizzazione dell'ora e dei secondi

Orologio Digitale: Visualizzazione dell'ora a secondi come numeri

Passerà automaticamente alla modalità salvaschermo dopo 10 secondi dalla visualizzazione dell'ora quando la funzione Cornice digitale è disattivata.

- Salvaschermo



05:00-07:59



08:00-16:59



17:00-19:59



dalle 20:00 alle 04:59

- Screensaver basato sui diversi orari del giorno

IMPOSTAZIONE DELL'UNITA' ESTERNA



- Controlla l'indirizzo IP dell'unità esterna
- L'impostazione di blocco è la configurazione per sbloccare la porta tramite ID/IC/Password, puoi scegliere di controllare Lock1 (NO/NC) o Lock2 (VCC - OUT)
- Nota: mettere Power a ON se non viene usata l'alimentazione POE

SUONERIE



- Scegliere la suoneria salvata sulla memoria SD
- Regolare il volume della suoneria


MONITOR



- Il punto verde indica che l'unità esterna è online.
Il punto rosso indica che l'unità esterna è offline.
- Quando è presente solo 1 unità esterna, questa può essere alimentata dallo stesso monitor
- Quando sono presenti più unità esterne, accenderle una alla volta in sequenza così che il monitor mostrerà Porta 1, Porta 2, Porta 3, Porta 4 in base alla sequenza di accensione.


	<p>Luminosità Contrasto Saturazione</p>
	Passa al canale successivo, Porta1 > Porta2 > Porta3 > Porta4
	Istantanea
	Registrazione video
	Blocco2 (VCC-OUT)
	Blocco1 (NO/NC)
	Rispondi / Riattacca

REGISTRAZIONE



- Registro con la lista delle chiamate, Messaggi del visitatore, rilevamento movimento e Allarme. Premi a lungo e rilascia il file per accedere all'opzione Elimina
- Nota: questa funzionalità richiede che sia presente la memoria micro SD

IMPOSTAZIONE DELLA TELECAMERA




- Cerca le telecamere IP. verranno mostrate le telecamere presenti in rete compatibili ONVIF

INFORMAZIONI



- Controllare la versione del firmware, l'UUID, lo stato della rete e lo stato del server Tuya.

CITOFONO



- Funzione interfono tra i vari monitor

ALLARME



- Attiva (Motion Detection) per ricevere le notifiche quando c'è qualcosa davanti alla porta. Puoi scegliere Motion o Human. Motion si riferisce a qualsiasi cambiamento davanti alla porta. Human si riferisce alle attività umane davanti alla porta. Il sistema supporta un massimo di 4 canali di rilevamento del movimento e un massimo di 1 canale di rilevamento umano.
- Attivare Screen Popup se si desidera che lo schermo popup venga visualizzato automaticamente quando c'è qualcosa davanti alla porta.
- Attivare Alarm Push Notification se si desidera che il telefono cellulare riceva notifiche istantanee

APP TUYA – DOWNLOAD E REGISTRAZIONE

Installa l'APP gratuita "Tuya Smart" "Smart Life", inizia a controllare la tua casa intelligente



Tutti i visitatori o gli ospiti possono essere raggiunti in qualsiasi momento e ovunque tramite cellulare.


Fare la registrazione del nuovo utente seguendo i passaggi della guida.
Per l'utente già registrato, accedere inserendo email e password.



APPLICAZIONE
TUYA SMART



SMART LIFE APP






IMPOSTAZIONE WIFI

Tocca Impostazioni > Rete



Tocca seleziona la rete WiFi e inserisci la password. Il dispositivo si riavvierà automaticamente se la connessione sarà riuscita.





Apri l'APP Tuya smart o Smart life sul cellulare e clicca su "Aggiungi dispositivo". Assicurati che il cellulare utilizzi lo stesso WiFi in casa dell'interfono.




Fare clic su "Aggiungi" quando il dispositivo è trovato automaticamente.

E fai clic su "Fatto" dopo la connessione riuscita.

SBLOCCA LAPORTA





Passaggio 2: Aggiungi membro (inserisci l'account TUYA del membro)



CREA UNA HOME E AGGIUNGI UN NUOVO MEMBRO



Supporta fino a 10 telefoncellulari per connettersi online contemporaneamente

Passaggio 1: creare una casa impostazione di un nome per la casa)



16



Passaggio 3: seleziona la casa e aggiungi dispositivo.



Sull'account del nuovo membro

17

CONDIVIDI DISPOSITIVO




RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO


Tocca Allarme >Porta > Rilevamento movimento, scegli Movimento, Umano OFF.
Nota: questa funzione richiede che il monitor interno sia inserito in una scheda SD.




Impostazione sul telefono cellulare



RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO SULL'APP



Assicurati di attivare le notifiche push sul smartphone e sulla tua app




NOTA SULL'UTILIZZO DELL'APP

1. Se il dispositivo è stato connesso correttamente all'utente, l'utente deve eliminare il dispositivo dall'APP prima di aggiungerlo a un altro utente. (Nota: l'utente deve essere eliminato quando il lavoro successivo è buono, altrimenti viene eliminato solo dall'APP mobile, ma non dal server). Dopo l'eliminazione torna all'APP per controllare e confermare.
2. Se è necessario aggiungere nuovamente un nuovo utente, la macchina ripristina le impostazioni di fabbrica, l'utente corrente è inoltre necessario eliminare il dispositivo e poi riconnetterlo. Altrimenti, il dispositivo ha eliminato la password del router e non è in grado di connettersi.
3. Se il monitor si è associato correttamente alla rete e l'adattatore si spegne e si riaccende i clienti non devono riconfigurare nuovamente le impostazioni di connessione di rete e la data e l'ora. Verrà ripristinato nella stessa rete e ci vorranno 2 minuti per completare il processo senza ulteriori configurazioni.

Anche altre impostazioni configurate dai clienti rimarranno le stesse delle impostazioni del dispositivo prima dello stato di spegnimento. La chiamata da esterno a interno può essere avviata una volta che il display si spegne ATTIVO indipendentemente dalla connettività di rete.

Definizione della funzione dell'app



	Cambio canale. Attiva Porta1/Porta2/ Telecamera1/Telecamera2 prima tramite il menu dell'unità interna.
	Muto
	Ingrandisci
	A schermo intero
	Scatta foto tramite App e salvato nell'album mobile
	Parlare
	Registra video tramite app e salvato nell'album mobile
	Riproduzione video memorizzata nella scheda SD tramite calendario
	Guarda il video e foto scattata da App
	Modalità chiara / Modalità scura opzionale
	Rilasciare il lucchetto
	Servizio cloud per salvare le videochiamate e videocon rilevamento del movimento